

# AC Master 24/500 IEC (230 V)



Articolo n.: 28020502

## Energia AC sicura per uso ricreativo e semi-professionale

Questi convenienti inverter sinusoidali puri, convertono la tensione 12 V o 24 V delle batterie in una tensione stabile di rete 230 V 50/60Hz o 120 V 50/60 Hz, e sono ideali per applicazioni ricreative e semi-professionali. Gli inverter della serie AC Master sono facili da installare e forniscono il massimo della potenza anche in condizioni difficili. La forma d'onda a sinusoide pura, garantisce energia di qualità assoluta, indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature sensibili. L'utilizzo della tecnologia switching ad alta frequenza elimina qualsiasi rumore dovuto a vibrazioni e ronzii.

Questi solidi inverter assicurano i confort di casa quando siete lontani dalla rete, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

### Caratteristiche

- L'onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili.
- Forniscono piena potenza e alti picchi anche in condizioni difficili.
- Sistema di risparmio energia automatico per utilizzo prolungato.
- Facile da installare: inclusa presa e spina IEC.
- Affidabili e sicuri: protetti contro sovratemperature, sovraccarico, corto circuito, alta e bassa tensione batterie.

### Applicazioni

Utilizzo sia ricreativo che semi-professionale, dove c'è carenza o manca la rete elettrica. Tra le applicazioni: illuminazione, elettrodomestici, cucine elettriche e utensili. Per applicazioni (mobili) a casa, ufficio, veicoli di servizio, o durante le vacanze.

# Specifiche

## Specifiche generali

Tensione di uscita	230 V - 50 Hz ( $\pm 0,1\%$ )
Forma d'onda di uscita	sinusoidale pura
Tensione batteria nominale	24 V
Capacità batteria raccomandata	$\geq 50$ Ah
Potenza continua a 25 °C / 77 °F, cos phi 1	500 W
Potenza continua a 40 °C / 104 °F, cos phi 1	400 W
Potenza di picco (5 s)	800 W
Connessione AC	universali
Isolamento galvanico	sì
Efficienza	91 %
Display/letture	display a LED
Allarmi	4 modalità di allarme
Dimensioni, hxlxp	210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 pollici
Peso	1,22 kg 2,7 libbre
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31

## Specifiche tecniche

Tecnologia	alta frequenza, ingresso e uscita isolati
Spegnimento per bassa tensione batterie	20 V, $\pm 0,5$ V
Ripristino da bassa tensione batterie	22 V, $\pm 0,5$ V
Spegnimento per alta tensione batterie	32 V, $\pm 0,5$ V
Ripristino da alta tensione batterie	29 V, $\pm 0,5$ V
Ripple max. sul lato DC (batterie)	10 % RMS
Corrente assorbita (a carico nominale)	19 A
Autoconsumo (ON mode)	0,29 A - 7 W
Autoconsumo (modalità risparmio energia )	0,16 A - 4 W
Taglia minima fusibile DC (slow blow)	40 A
Sezione minima del cavo	1,5 mtr cavo DC standard nella fornitura
Distorsione armonica (tipico)	< 6 %
Cos phi	ammessi tutti i cos phi
Temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C, riduzione della potenza > 40 °C -4 a 104 °F
Raffreddamento	naturale/forzato
Spegnere a (ripristino auto dopo il raffreddamento)	50 °C 122 °F
Grado di protezione	IP23, montaggio a parete verticale
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria
MasterBus compatibile	no